

UTILISATION DES DIP-SWITCH

Pour changer la version du BIOS ou changer de DOS, positionner les deux switch sur OFF



Mettre le MSX en route.

Mettre le switch 2 sur ON



Tapper la commande suivante :

SDFLASH [BIOS.ROM] /Sxx

xx = numéro du SLOT ou se trouve la carte SD.

Par exemple /S01 si la carte est dans le SLOT1

Une fois le flashage terminé, éteindre le MSX et mettre le switch 1 sur ON



Rallumer le MSX et la mise à jour est faite.

(c) 2016 - By MetalGear2



<http://mysx2.free.fr>